



Deco M5 3 PACK

ENERGÍA

Entrada de adaptador de CA

Salida del adaptador de CA

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Procesador

Interfaz

Botón

Fuente de alimentación externa

Dimensiones

Antena

Versión de bluetooth

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares inalámbricos

Frecuencia

Tasa de señal

Transmitir energía

Seguridad inalámbrica

Funciones avanzadas

FUNCIONES DE SOFTWARE

Calidad de servicio

IPv6

Tipo de WAN

Gestión

100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A

12V = 1.2A

CPU de cuatro núcleos

2 puertos LAN / WAN Gigabit Ethernet

1 botón de reinicio en la parte inferior

12 V / 1,2 A

Φ4,7 pulg. X 1,5 pulg. (Φ120 mm x 38 mm)

4 antenas internas por unidad Deco

4.2 y superior

IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

2,4 GHz y 5 GHz

400 Mbps en 2,4 GHz

867 Mbps en 5 GHz

FCC: <30 dBm

CE: <20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

WPA-PSK / WPA2-PSK

Modo Punto de Acceso Router • /

• Opcional Ethernet Backhaul

• TP-Link Tecnología de Malla:

MU-MIMO

Auto Ruta Selección

de recuperación automática

AP Directivo

Banda de dirección

Beamforming

WMM

Apoyo

IP dinámica / IP estática / PPPoE

Gestión local, gestión remota

DHCP
Reenvío de puertos
Control de acceso
Seguridad del cortafuegos
Protocolos
Características avanzadas

Funciones avanzadas

Red de invitados

Beamforming
APLICACIÓN
OTROS
Certificación

contenidos del paquete

Requisitos para teléfonos inteligentes / tabletas

Ambiente

Servidor, Cliente
Apoyo
Lista negra
Cortafuegos SPI
Soporta IPv4 e IPv6
Homecare:
Antivirus
Parental Controls
Quality of Service

Informes de uso mensuales de Speedtest
Actualización automática de FW
Expandir para más deco
Red de invitados de 2,4 GHz * 1 Red de invitados de 5 GHz * 1
Apoyo
Fácil configuración con la aplicación Deco

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

- Deco M5 (paquete de 3):
3 unidades Deco
1 Cable Ethernet RJ45
3 Adaptadores de corriente

- Deco M5 (paquete de 1):
1 unidad Deco
1 Cable Ethernet RJ45
1 Adaptador de corriente

iOS 9.0 o posterior
Android 4.4 o posterior
Bluetooth 4.0 o posterior
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
(32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C
(-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 %
sin condensación