

R2CU-AVR¹⁰⁰⁸ⁱ



RU-Series Protección Avanzada de Energía con cargadores USB

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.



Regulador de Voltaje de Escritorio

El nuevo y avanzado Regulador de Voltaje Automático R2CU, cuenta con un exclusivo cargador inteligente de 4 puertos USB para tabletas portátiles, teléfonos inteligentes, altavoces Bluetooth, convirtiendo a esta serie en la más completa y de mejor calidad. Este nuevo producto ofrece 8 tomas de salidas, eliminando la necesidad de conectar fuentes de alimentación USB. El cargador USB proporciona un puerto para las tabletas y 3 para los teléfonos inteligentes con una potencia máxima de 2400 MA. El Regulador de Voltaje corrige bajas y altas tensiones y proporciona un regulado de 220 VCA.



MODELO		R2CU-AVR1008i
Capacidad		1000 VA/500W
Entrada	Voltaje	220 Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de Voltaje	170-270 Vca
	Corriente Max.Entrada [Bypass]	6A Max 720W
Salida	Voltaje	220 Vca
	Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
	Rango de Voltaje	215 Vca ±12%
	Tipo de Salidas Tipo/Numero	8 Nema Universal (4 con AVR y supresión de picos + 4 pcs solo con supresión de picos)
	Cable de Alimentación	Nema 5-15P 0.5mm 1 M de largo
	Corriente Max.Salida [Bypass]	500W (6A Max)
USB		2 Amp * 1pc + 1Amp * 3pcs
Sobrecarga		Breaker
Corto Circuito		Breaker
Protección contra calentamiento		Breaker
LED	Encendido / Apagado	Azul
	Regulación	Amarillo
Paso de Regulación		2 pasos
Color		Gabinete Negro y Panel Frontal Blanco
Dimensiones		125x77x146 mm [LxAxP]
Ambiente de Operación	Temperature	0 - 95% [no condensada]
	Nivel de Ruido	<40 dBA @ 1 metro

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485